CÂBLES ET ENROULEURS

Cordéa T2

Câble de recharge mode 3, Type 2 vers Type 2, pour relier tout véhicule électrique à une borne publique ou privée. Deux puissances et trois longueurs au choix, housse de rangement fournie.



Ce qui fait la différence

- Gaine en polyuréthane souple jusqu'à -30 °C, qui ne se fige pas en hiver
- Contacts argentés donnés pour 10 000 cycles de branchement
- Poignées surmoulées avec zone de préhension antidérapante
- Capuchons de protection attachés, impossibles à perdre
- Housse de rangement et sangle auto-agrippante fournies

Choisir sa version

Version	Section des conducteurs	Usage conseillé
7,4 kW monophasé 32 A	3 × 6 mm² + 2 × 0,5 mm²	Borne résidentielle Ampéa 7
22 kW triphasé 32 A	5 × 6 mm² + 2 × 0,5 mm²	Bornes Ampéa 11, Ampéa 22 Pro et bornes publiques

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Connecteurs	Type 2 mâle et Type 2 femelle, conformes IEC 62196-2
Mode de charge	Mode 3
Tension assignée	250 V en monophasé, 480 V en triphasé
Indice de protection	IP55 connecteur branché, IP44 capuchon fermé
Longueurs disponibles	5 m, 7,5 m et 10 m
Garantie	2 ans

Références disponibles

Référence	Puissance de charge	Longueur de câble	Poids
WAT-COR-T2-07-05	7,4 kW	5 m	1,9 kg
WAT-COR-T2-07-07	7,4 kW	7,5 m	2,7 kg
WAT-COR-T2-07-10	7,4 kW	10 m	3,5 kg
WAT-COR-T2-22-05	22 kW	5 m	2,8 kg
WAT-COR-T2-22-07	22 kW	7,5 m	4,0 kg
WAT-COR-T2-22-10	22 kW	10 m	5,2 kg

Repères de pose

Repère	Indication
Norme de référence	IEC 62196-2
Conseil de pose	Choisissez la longueur d'après la distance entre la borne et la trappe de charge, voiture garée dans les deux sens, puis ajoutez un mètre de marge.
Poids	2,4 kg
Dimensions (L × l × h)	40 × 40 × 12 cm

La pose d'un point de recharge de plus de 3,7 kW est réservée à un installateur qualifié IRVE, dans le respect de la norme NF C 15-100.